



EXR 2998

Multischalter mit 8 Anschlüssen für 2 Satelliten

Order no.: 20510020



- Kaskadierfähige Multischalter zur Verteilung von acht Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high, Sat-Position A/-Position B von jedem Receiver aus durch DiSEqC™-Steuerung
- Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über die Eingänge horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).
- Für die Innenmontage
- Bei Steuerung ohne DiSEqC™ ist eine Umschaltung horizontal/vertikal, low/high von Sat-Position A, mit Tone Burst zusätzlich Sat-Position A/-Position B möglich
- Terrestrischer Bereich: 5-862 MHz passiv
- Multischalter Durchgang zur Anlagenerweiterung um jeweils acht Anschlüsse
- Hohe Kaskadierfähigkeit (bis 40 Anschlüsse)

Status 08/2023

Technische Daten / Technical Data:

Typ:	EXR 2998
Bestell-Nr.:	20510020
Teilnehmeranschlüsse:	8
Eingänge:	1 x terr. / 8 x Sat-ZF
Frequenzbereiche:	5 – 862 MHz 950 – 2150 MHz
Durchgangsdämpfung:	3,5 / 1,0 → 2,5 ¹⁾ dB
Anschlussdämpfung ¹⁾ :	13 → 16 dB 5 → 0 dB
Entkopplung horizontal → vertikal:	25 dB
Entkopplung Teilnehmer:	25 / 25 dB
Entkopplung Stamm:	40 dB
Max. Ausgangspegel ²⁾ :	109 dB μ V
Steuerung mit DiSEqC™:	Vert./horiz., low/high, Pos. A/B
Steuerung ohne DiSEqC™ – mit 14/18 V und 0/22 kHz – mit Tone Burst:	Vert./horiz., low/high (Pos. A) Pos. A/B
Stromaufnahme/Teilnehmer:	30 mA
Schutzart:	IP 30
Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm:	1000 mA
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	172 x 228 x 44 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,9 St./kg

¹⁾ Frequenzabhängige Dämpfung

²⁾ Nach EN 60728-3, 35-dB-IMA

³⁾ Über Eingang horizontal low

Downloads

- [EXR 2908/2998 - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: 1 - Größe: 1,12 MB\)](#)



Produkt Galerie:

