


Artikel-Nr.: 20510022

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilssystem (8 x Sat-ZF)
- Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 9er-Multischalter-Kaskaden
- Für die Innenmontage
- Zweifach-Verteiler zum Verteilen der Stammleitungen auf zwei 9er-Multischalter-Kaskaden
- Neun Zweifach-Verteiler (8 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse
- Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (8 x Sat-ZF) und über Verteilungsausgang horiz. low (Diodenkopplung zum Stamm-Ausgang); Trennkondensatoren an den anderen Verteilungsausgängen
- Kaskadierbar mit weiteren EBX 2920 oder EAX 2912



Hersteller: Kathrein

EBX 2920

Produktinformationen "EBX 2920"

Sat-ZF-Verteiler - 1 x 5-862 MHz u. 8 x 950-2150 MHz - 9 x 2fach-Verteiler 4 dB in einem Geh. - F-Anschlüsse - kaskadierbar mit EXR 9er-Multischalter-System

Typ:	EBX 2920
Bestell-Nr.:	20510022
Eingänge:	1 x terrestrisch / 8 x Sat-ZF
Anschlussdämpfung (Eingang -> Abzweig-/Verteilungsausgang):	4,0 / 4,0 dB
Entkopplung Stamm:	- / 40 dB
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene:	1000 mA
Frequenzbereich:	5-862 / 950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung (Eingang -> Stamm-Ausgang):	4,0 / 4,0 dB
Entkopplung Abzweig-/Verteilungsausgänge:	25 / 30 dB
Anschlüsse:	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T):	112 x 228 x 54,5 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,6 St./kg

Mehr Bilder zu "EBX 2920"

