



EBX 2920

Sat-ZF-Verteiler (zweifach)

Order no.: 20510022



- Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilssystem (8 x Sat-ZF)
- Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 9er-Multischalter-Kaskaden
- Für die Innenmontage
- Zweifach-Verteiler zum Verteilen der Stammleitungen auf zwei 9er-Multischalter-Kaskaden
- Neun Zweifach-Verteiler (8 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse
- Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (8 x Sat-ZF) und über Verteilerausgang horiz. low (Diodenkopplung zum Stamm-Ausgang); Trennkondensatoren an den anderen Verteilerausgängen
- Kaskadierbar mit weiteren EBX 2920 oder EAX 2912

Status 08/2023

Technische Daten / Technical Data:

Typ:	EBX 2920
Bestell-Nr.:	20510022
Eingänge:	1 x terrestrisch / 8 x Sat-ZF
Durchgangsdämpfung (Eingang -> Stamm-Ausgang):	4,0 / 4,0 dB
Anschlussdämpfung (Eingang -> Abzweig-/Verteilungsausgang):	4,0 / 4,0 dB
Entkopplung Stamm:	40 dB
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene:	1000 mA
Frequenzbereich:	5 – 862 MHz 950 – 2150 MHz
Entkopplung Abzweig-/Verteilungsausgänge:	25 / 30 dB
Anschlüsse:	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T):	112 x 228 x 54,5 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,6 St./kg

Downloads

- [EAX 2912/EBX 2920 - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: 07/2022 - Größe: 565,08 kB\)](#)



Produkt Galerie:

