

Artikel-Nr.: 20510067

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Hochwertiges Schaltnetzteil für das Sat-ZF-Verteilssystem
- Zur Orts- oder Fernspeisung von Kathrein-Verstärkern, -LNBs oder -Multischaltern
- Integrierter EMV-Schutz im F-Connector
- Kurzschlussfest, sehr hoher Wirkungsgrad
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Ergänzt die Produktfamilie mit Kathrein-Power-Saving-Funktion
- Entspricht: EN 50083-2 und EN 60065
- Für die Innenmontage



Hersteller: Kathrein

NCF 18**Produktinformationen "NCF 18"**

Netzteil 18 V/800 mA für das Sat-ZF-Verteilssystem - passend für z. B. VWS 2551/2991 sowie WFS 28/31 - Für Dauerbetrieb geeignet

Typ:	NCF 18
Bestell-Nr.:	20510067
Zulässiger Eingangsspannungsbereich:	207-253 V
Eingangsnennspannung:	230 (50-60 Hz) V
Eingangsnennleistung bei 0-/200-/400-/600-/800-mA-Last:	0,15/4,7/8,8/12,6/17 W
Spannung sekundär (kurzschlussfest):	18 V=
Schutzklasse/Schutzart:	II (schutzisoliert)/IP 30
DC-Anschluss:	F-Connector
Nennstrom sekundär:	Max. 800 mA
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen:	55 x 80 x 75 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,15 St./kg

Mehr Bilder zu "NCF 18"