



### EAS 126

Speisesystem ohne LNB für zwei  
Polarisationen

Bestell Nr.: 227249



- Speisesystem ohne LNB-Bestückung zur Verwendung von zwei Sonder-LNBs mit R120-Flansch
- Modul-Offset-Gehäuse
- Mit zwei Hohlleiterübergängen R120
- Zwei Polarisierungsebenen
- Passend für SAT-Antennen CAS 80/90/120/124 und 180
- Stromversorgung erfolgt über Antennenkabel
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse - Schutzart IP 54

Status 07/2023

### Technische Daten:

Typ:	EAS 126
Bestell-Nr.:	227249
Geeignet für Sat-Antennen:	CAS 06, CAS 60, CAS 80xx, CAS 90xx, CAS 120, CAS 124, CAS 180, CAS XXX H/HL
Hohlleiterübergänge:	2 x R120
Polarisation:	zwei Polarisationssebenen
Eingangsfrequenz:	10,7 – 12,75 GHz
Abmessungen inkl. Schutzhaube:	393 x 129 x 116 mm
Verpackungsmaße (B x H x T):	405 x 115 x 115 mm
Gewicht:	2,1 kg

### Downloads

- [EAS 126 - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: gb - Größe: 1,07 MB\)](#)

